

信号をアナログに切り替えたいのですが。

本機は初期設定が[AHD 4MP 30FPS]の出力解像度になっている為、PF-RA3シリーズ等、表示に対応していないレコーダでは設定を変更する事が困難です。

解像度の変更は[AHD 4MP

30FPS]以上の表示に対応しているレコーダやテストモニター等をご使用ください。

1.本体タッチやレコーダ側のCoC(UTC)機能を使い、OSDメニューを開く。

2.9.システム「OUTPUT」の順番に入り、「出力方式」を[CVBS]に切り替える。

3.OUTPUT項目の中の「CONFIRM」という項目にか・ソ」を合わせ、表示が「YES」となっているのを確認し、メニューボタンを長押しする。

4.画面が暗転し信号が途切れ、後復旧するので、信号が切り替わっているか確認する。
(既に該当解像度に変更されている場合、「PUSHING」と表示されます。)

5.設定を保存し、メニューを閉じる。

手順で切り替えただけでは、映像解像度は変更されません。必ず再実行してください。

一意的なソリューション ID: #1899

製作者: jss

最終更新: 2020-10-27 01:24